

欢迎使用EKS-152全频音箱，此款音箱采用了双高音设计，由51芯钛膜、铜包铝扁线高音加一只34芯钛膜高音，两只高音分频点不同，34芯主要补偿高频超音频段，使音箱在高频表现上更具有透亮、细腻、穿透力等特点；使中高频段得到拓宽且无明显偏重的齿音。适用于室内外中小型演艺、大礼堂等场合。在使用之前请仔细阅读本说明书，以便能正确的操作。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线400 6828 333或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



■ 产品特性

- 该款音箱具有低频无混浊感，语音清晰度高的特点。双十五音箱由于容积较大，箱体内支撑加强点少，使箱体容易产生共振。箱体选用合适的低音扬声器与吸音棉，导相孔结合方面就尤为关键，否则低频容易混浊，影响清晰度。并且高音扬声器的分频点不能太低，否则承受不了大功率。在这些方面我们都做了严格的分析计算、设计、测试、调试以及优化音箱的各类指标与性能。
- 梯形箱体设计，能抑止箱体内驻波，箱体采用18厘夹板制作，外喷黑色耐磨点漆。配四个内置提手，可横或立抬，便于搬运。配备一个Speaker四芯插座，四个防振脚垫

■ 标准配置

EKS-152音箱

说明书

■ 适用场合

适用于室内外中小型演艺、大礼堂等场所。

■ 技术参数

- 额定功率：1800W(AES)
- 阻抗：4Ω
- 频率响应：45Hz-18KHz (±3dB)
- 灵敏度：101dB
- 覆盖角度：H100°×V 55°
- 声压级：130dB
- 分频点：500Hz（低音低通），1900Hz（中低音、高音1分频），2500Hz（高音2高通）
- 接线方式：1×NL4sPeakon，连接1+、1-。不建议两只音箱并联使用
- 箱壳：18厘中纤板
- 表面处理：黑色催化聚亚安酯漆
- 高频1：2"×1（51芯，26mm喉口）140磁钢
- 高频2：1.35"×1（34芯，26mm喉口）100磁钢
- 低频：15"×2（75芯）190磁钢
- 规格：500×500×1200mm

注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！

■ 注意事项

- 不要使音箱长时间处于过载状态下工作，以免损坏音箱或改变音色，所配功放的额定输出功率必须是音箱的额定功率的1.5至2倍。
- 确保功率放大器和音量的功率、阻抗相匹配，失衡搭配可导致设备损坏或音质效果不佳。
- 音箱工作时的振幅较大，请不要在箱体上放置物品。
- 音箱的安装需由专业工程人员进行，应固定牢靠，并选择安装在不易碰触的位置。
- 搬运音箱时，请小心轻放，保护好音箱不受损坏。

■ 安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品，请仔细阅读并遵守以下事项：

- 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
- 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
- 本产品及附件都应放置在室内干燥通风处，勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
- 若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
- 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
- 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理。

注意事项：

- 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有丢失，恕不保修或退换。
- 保修期限制：购买之日起十二个月内。
- 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
- 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
- 擅自拆卸维修者，不予保修。
- 以上保修条款仅限于中国市场适用（不含港澳台地区）。

产品服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____

商品：_____ 型号：_____ 购买日期：____年____月____日

| 维修记录栏（由维修员填写） | 维修员签名 | 日期 |
|---------------|-------|----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

◆ 广东得胜电子有限公司 ◆ 电话：400-6828-333 ◆ 地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

